






光纖跳線、引線 FiberPatchCord、Pigtail

桃園市桃園區鎮東街 5 號 

03-3341764 

<https://www.cheng-hwa.com.tw> 



產品說明 Product manual

- 光纖跳線、光纖引線適用於光纜兩端至光纖連接器或終端箱設備
- 提供單芯、光芯
- 可依照需求訂製長度、接頭
- 符合Bellcord TR-000326、NTTSC、JIS C-5973規範
- 符合EIA/TIA-455,604、TIA568A、GR-NWT-000326
- 符合TIA FOTP測試規範



產品規格 Product manual

- 芯線規格:單模光纖9/125(OS2)、多模光纖62.5/125(OM1)、多模光纖50/125(OM2、OM3)
- 接頭規格:陶瓷材質，提供ST、SC、FC、LC接頭
- 外被材質:PVC/LSOH(低煙無毒)
- 光纖加強體:Aramid Yarn
- 插入損失:單模 $\leq 0.15\text{dB}$;多模 $\leq 0.3\text{dB}$
- 反射損失:45dB(單模)
- 重複插拔次數500次，損失增加量 $\leq 0.2\text{dB}$
- 操作溫度:-40~+80